

MOREK

Creating a better future for You



Morek Q-Line - bezinstrumentu inovatīvi PV savienojumi

Augsta veiktspēja 40 A

Nominālā ieejas strāva ir visaugstākā savā kategorijā.

1500 V Maksimālais diapazons

Nominālais spriegums ir augstākais attiecīgajā kategorijā: 1500 V.

IP 65/68 aizsardzības pakāpe

Maksimālā aizsardzības pakāpe, kas ir izturīga pret ilgstošu iegremdēšanu un spēcīgu ūdens strūklu iedarbību.



Jaunajiem Morek "Q-LINE" savienotājiem ir inovatīva patentētā "TwinLock" tehnoloģija ar īpašu atsperu skavas konstrukciju kur divu asmeņu kombinācija ļauj:

- Stingri nofiksēt kabeļa vadītāja dzīslu
- Nodrošinot izcilu strāvas pārvadi, pateicoties lielajai kontaktvirsmi.

Viss ir sertificēts ar prestižo TÜV SUD zīmi, lai garantētu MOREK savienotāju maksimālu veiktspēju.

Tādējādi savienojums ir ātrs, drošs un ļauj izvairīties no kļūdām, kas rodas neērtās vidēs, piemēram uz jumtiem. 50% laika ietaupījums salīdzinājumā ar standarta presējamo savienojumu.



morek.lv

VISPĀRĒJĀS ĪPAŠĪBAS

- TÜV SUD sertifikācija saskaņā ar IEC EN 62852:2015+A1:2020
- TwinLock (bezinstrumentu bloķēšanas sistēma)
- Metāla termināļa diametrs 4 mm
- Kabeļa šķērsgriezums: 4÷6 mm²
- Nominālā strāva un spriegums: 40 A un 1500 V
- Darba temperatūras diapazons: -40°+85°C
- Augšējā robežtemperatūra 120°C
- Aizsardzības pakāpe: IP68
- Aizsardzības pakāpe nepievienotam konektoram IP2X
- Kontakta pretestība < 0,25 mΩ
- Nominālais impulsa spriegums 8 kV

MOREK

**Morek Q-LINE.
Bezinstrumentu
inovatīvi PV
savienojumi**

moreklv@morek.eu
morek.lv



"Male" savienotājs – kabelis Ø 4-6 mm²

Kods	Apraksts	Iepakojums	Iepakojums gab
MAP1006Q40	Fotoelementu 4-6 mm ² male QUICK savienotājs IP68, 1500 V līdzstrāvas spriegums (bezinstrumentu risinājums)	50 gab PE maisiņā	500 gab kastē



"Female" savienotājs – kabelis Ø 4-6 mm²

Kods	Apraksts	Iepakojums	Iepakojums gab
MAP2006Q40	Fotoelementu 4-6 mm ² female QUICK savienotājs IP68,	50 gab PE maisiņā	500 gab kastē


SAVIENOJUMA VEIKŠANAS SECĪBA



1. Noņemiet 20-22 mm izolāciju izmantojot female savienotāju kā atsauci.



2. Ievietojiet kabeli savienotājā cik tālu vien iespējams.



3. Pievelciet gredzena uzgriezni tik tālu cik tas iet pievelkot ar uzgriežņu atslēgu.